



JVS-BS10-4DPL-Z4S-LPR

400 万双车位管理场景机

1. 400 万有效像素，细节清晰
2. 内置 1T 算力，支持车牌模式
3. 4 倍电动光学变焦镜头，安装位置更灵活
4. 双灯芯设计，6 颗红外灯+6 颗暖光灯，支持智能双光
5. 自带多功能尾线，支持与地锁联动，地锁支持一拖一、一拖二
6. 内置高品质扬声器，支持双向语音对讲，支持外接喇叭
7. 支持新能源车辆落锁，非新能源车辆不落锁，双车位管理更加便捷
8. 针对新能源和非新能源车牌支持不同的语音提醒
9. 支持撤防时一键降锁

- 10. 支持区域入侵、绊线检测、移动侦测等警戒模式
- 11. 金属机身，内置铝合金散热支架，产品更稳定
- 12. IP67 级防水防尘，适用各种户外环境
- 13. 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接
- 14. 支持 POE 供电

显示	
图像传感器	1/3" CMOS
码流	双码流
主码流帧率分辨率	25fps: 2560*1440（默认）、2304*1296、1920*1080
次码流帧率分辨率	25fps: 720*576（默认），720*480, 704*576, 640*480, 512*288
有效像素	400 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256~8192Kbps; 默认 2829Kbps
	次码流: 68~1024Kbps; 默认 698Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	45dB
最低照度	0Lux（补光灯开）
镜头	
接口类型	非标接口

镜头变焦倍数	4 倍
镜头可视角度	水平：94.5° (W) -29.4°(T) 垂直：50.5° (W) -16.5°(T) 对角：111.4° (W) -33.5°(T)°
补光	
补光类型	6 颗暖光灯+6 颗红外灯
补光调节	自适应调光
补光模式	暖光补光、智能双光、关闭补光灯
图像	
图像风格	支持设置标准（默认）、通透、柔和
日夜切换模式	支持设置自动切换（默认）、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	支持设置自动模式（默认）、强光抑制、背光补偿
图像增强	支持夜视优化、人脸模式、去雾、车牌模式
音频	
音频流	默认开启；支持关闭
编码类型	G711A（默认）/G711U
采样率	采样率默认 8K；不支持设置
位宽	位宽默认 16bit；不支持设置
输入音量	默认 80，可调节范围 0-100
报警音量设置	默认 100，可调节范围 0-100
音频监听	支持

语音对讲	双向对讲
网络	
同时预览路数	云视通 2.0 最多可同时接入 8 个客户端同时进行视频预览
浏览器	支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言
接口协议 (API)	标配 ONVIF、GB28181、公有云
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
接口	
音频	1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器, 1 外接音频输入, 1 外接音频输出
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	支持 TF 卡
其他	RS485、报警输入、报警输出、12V 电源输出
一般规范	
用户管理	最多 12 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理, 遮挡报警、虚焦检测
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送
恢复出厂设置	浏览器恢复, APP 恢复, 硬复位
工作温湿度	-20℃ ~ +60℃; 10% ~ 90%
供电方式	DC12V/POE

电流及功耗	白天： < 3W 夜间： < 9W
颜色/材质	前壳： 黑色 ADC12； 后壳： 白色 PC+ABS
产品尺寸	104×98×184mm
产品重量	约 610g
安装方式	壁装和吊装