



JVS-BM400S-T9-FIR

400 万防火防盗场景机

- 1.400 万超清分辨率搭配烟火检测专属图像模式，烟火分毫毕现
- 2.光谱过滤，大幅度降低道路灯光、车辆尾灯等原因造成的误报问题
- 3.防患未“燃”，在火焰检测基础上增加了黑白烟雾检测功能，提前预警
- 4.烟火、人形专属检测模式，支持双重目标同步识别，兼顾防火防盗需求
5. F1.6 光圈，夜视效果佳
- 6.内置拾音和喇叭
- 7.支持人形侦测、区域入侵、绊线检测等警戒功能
- 8.IP67 级防水防尘，适用各种户外环境
- 9.支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接
- 10.支持 POE 供电
- 11.自带多端子尾线

显示	
图像传感器	1/3" CMOS
码流	双码流
主码流帧率分辨率	25fps: 2560*1440 (默认) 、2304*1296 1920*1080
次码流帧率分辨率	25fps: 720*576 (默认) 、720*576、720*480、704*576、640*480、512*288
有效像素	400 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256~8192Kbps; 默认 2829Kbps
	次码流: 68~1024Kbps; 默认 698Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	45dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	M12
镜头搭配	6mm
补光	
补光类型	6 颗暖光灯
补光调节	自适应调光
补光模式	暖光补光、关闭补光灯
图像	

图像风格	支持设置标准（默认）、通透、柔和
日夜切换模式	支持设置自动切换（默认）、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	支持设置自动模式（默认）、强光抑制、背光补偿
音频	
音频流	默认开启；支持关闭
编码类型	G711A（默认）/G711U
采样率	采样率默认 8K；不支持设置
位宽	位宽默认 16bit；不支持设置
输入音量	默认 50，可调节范围 0-100
报警音量设置	默认 100，可调节范围 0-100
音频监听	支持
语音对讲	双向对讲
网络	
同时预览路数	云视通 2.0 最多可同时接入 8 个客户端同时进行视频预览
浏览器	支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言
接口协议（API）	标配 ONVIF、GB28181、公有云
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
一般规范	
用户管理	最多 12 个用户，分 3 级权限：管理员、普通用户和访客

通用功能	时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理, 遮挡报警、虚焦检测
接口	DC、RJ45 10M/100M 自适应以太网网口、RS485、报警输入、报警输出、12V 电源输出、音频输入、音频输出
存储	支持 TF 卡
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送
恢复出厂设置	浏览器恢复, APP 恢复, 硬复位
工作温湿度	-20°C ~ +60°C; 10% ~ 90%
供电方式	DC12V/POE
电流及功耗	白天: < 3W 夜间: < 9W
颜色/材质	前壳: 黑色 ADC12; 后壳: 白色 PC+ABS
产品尺寸	104×98×184mm
产品重量	约 610g
安装方式	壁装和吊装